



Model	VCR600W
Vrsta krmarjenja	Lasersko LDS + SLAM *Laserski detektorski senzor + sočasna lokalizacija in mapiranje
Moč (W)	50
Barva	Belo
Baterijski vložek (V)	14,4
Zmogljivost baterije (mAh)	5200
Filter HEPA	2
Glavna krtača	1
Stranska krtača	4
Polnilna postaja	1
Posoda za prah	1
Napajalni kabel	1
Filter	HEPA, primarni filter, gobasti filter
Možnosti filtra	Pralni
Življenjska doba filtra	6 mesecev.
Posoda za prah	600 ml
Naklon pri vzpenjanju	17°
Hitrost vrtljive krtače	1250
Hitrost stranske krtače	190
Wi-Fi	Tesla Smart Choice
Zemljevid	Prikaz poti čiščenja v realnem času

Model	VCR600W
Senzorji	Laserski LDS, SLAM, infrardeči senzor za polnjenje, večsmerni senzor, senzor odbijača, radarski senzor, senzor laserske glave proti trkom, senzor za zaznavanje hitrosti, senzor proti padanju, senzor polnilne postaje, senzor hitrosti ventilatorja, senzor hitrosti pogonskega kolesa, senzor smeri pogonskega kolesa, senzor stranske krtače, merilnik pospeška, senzor elektronskega kompasa, merilnik prevožene poti, senzor proti trkom, giroskopski senzor, senzor za stekleno in črno steno, senzor TOF za robove, senzor posode za prah, senzor za zaznavanje ovir, senzor temperature baterije.
Načini čiščenja	Čiščenje celotne hiše, globoko čiščenje, točkovno čiščenje, čiščenje območja, čiščenje cone, čiščenje robov, čiščenje sobe, samodejno čiščenje, časovno načrtovano čiščenje, samodejno zaznavanje preprog.
Glasovna obvestila	DA
Čas polnjenja baterije (ure)	4–5 ur
Čas izpraznjenja baterije (minute)	160
Preizkus ravni hrupa (dB)	55/60/65/70
Sesalni tlak (Pa)	600/1200/2500/3000
Informacije o čiščenju	Območje čiščenja, čas čiščenja, pot čiščenja, evidenca čiščenja in raven baterije.
Poraba energije (W)	50 W
Napajalni vtič	Euro
Dolžina napajalnega kabla (cm)	150
Mere izdelka (mm)	350 x 350 x 100
Škatla	470 x 400 x 133
Kartonska škatla	490 x 145 x 420
Teža	3,3 kg/5,8 kg
Bruto teža v kartonski škatli	5,83 kg
EAN	8606018858187