



Model	VCR600W
Vrsta navigacije	Laser LDS + SLAM * Senzor za lasersku detekciju + istovremena lokalizacija i mapiranje
Snaga (W)	50
Boja	Bela
Baterija (V)	14,4
Kapacitet baterije (mAh)	5200
HEPA	2
Glavna četka	1
Bočna četka	4
Baza za punjenje	1
Posuda za prašinu	1
Strujni kabal	1
Filter	HEPA, Glavni filter, Sunderasti filter
Opcije filtera	Periv
Životni vek filtera	6 meseci
Posuda za prašinu	600ml
Maksimalni ugao penjanja	17°
Brzina rotacije četke	1250
Brzina rotacije bočne četke	190
Wi Fi	Tesla Smart Things
Mapa	Prikaz putanje čišćenja u realnom vremenu

Model	VCR600W
Sensors	Laser LDS, SLAM, infracrveni senzor za punjenje, višesmerni senzor, senzor odbojnika, radarski senzor, laserski senzor protiv sudara, senzor za detekciju brzine, senzor protiv pada, senzor stanice za punjenje, senzor brzine ventilatora, senzor brzine pogonskog točka, senzor pogonskog točka smera, senzor bočne četke, akcelerometar, senzor elektronskog kompasa, odometar, senzor protiv sudara, senzor žiroskopa, senzor staklenog zida i crnog zida, ivica TOF senzor, senzor posude za prašinu, senzor za detekciju prepreka, senzor temperature baterije
Metode čišćenja	Čišćenje cele kuće, Dubinsko čišćenje, Čišćenje na licu mesta, Čišćenje prostora, Čišćenje zona, Čišćenje ivica, Čišćenje soba, Automatsko čišćenje, Čišćenje po rasporedu, Auto detekcija tepiha
Glasovna obaveštenja	DA
Vreme punjenja baterije (h)	4-5h
Vreme pražnjenja baterije (min)	160
Test nivoa buke (dB)	55/60/65/70
Snaga usisavanja (Pa)	600/1200/2500/3000
Informacije o čišćenju	Područje čišćenja, vreme čišćenja, putanja čišćenja, informacije o čišćenju i nivo baterije
Potrošnja struje (W)	50W
Utikač	Euro
Dužina kabla za napajanje (cm)	150
Dimenzije proizvoda (mm)	350x350x100
Ukrasna kutija	470x400x133
Kartonska kutija	490x145x420
Težina	3,3 kg/5,8 kg
Bruto težina KB	5,83 kg